

## DM201006-KIT

Adresserbar larmknapp komplett med bakstycke och skyddslock

### Allmänt

DM201006-KIT är en röd adresserbar utanpåliggande larmknapp för inomhusmiljöer. Den levereras komplett med ett skyddslock och en test-/återställningsnyckel. Larmknappen är försedd med en röd LED-indikering som indikerar när knappen är utlöst.

### Indikering

En LED-indikering ger visuell bekräftelse av larminitiering. En testnyckel (ingår med varje enhet) möjliggör funktionellt test av larmknappen utan att bryta glaset. Den manuella larmknappen levereras komplett med glas, men glaset kan bytas ut mot ett återställningsbart plastglas.

### Installation och användning

Den manuella larmknappen DM2010 kan användas tillsammans med brandlarm centraler i Aritech FP1200/2000-serien och 2X-serien via två-tråds adresslinga som ger både ström och kommunikation. Larmknappens adress ställs enkelt in med dip switchar och adressen ligger kvar även vid strömavbrott.



### Standardprestanda

- Adresserbar manuell larmknapp med skyddslock
- LED-indikering för utlöst larmknapp
- Engångsbrytglas (återställningsbart plastglas som tillbehör)
- Testfunktion med testnyckel
- EN54 godkänd

# DM201006-KIT

Adresserbar larmknapp komplett med bakstycke och skyddslock

## Tekniska data

Spänning	
Matningsspänning	17-28 VDC
Spänningsmodulering	4-9 V
Strömförbrukning	
Vila	< 250 µA
Larm	< 2.5 mA
Miljö	
Arbetstemperatur	-10°C till +55°C
Förvaringstemperatur	-25°C till +70°C
Luffuktighet (icke kondenserande)	10-95 %
Kapslingsklass	IP24D
Fysiskt	
Kabelspecification	0.5 till 2.5 mm <sup>2</sup>
Mått (B x D x H)	92 x 115 x 59.5 mm
Vikt	215 g

## Order data

Artikelnummer	Beskrivning
DM201006-KIT	Adresserbar larmknapp komplett med bakstycke och skyddslock